

PX-2500

Grupo electrógeno

GENERADOR			
Potencia max.	W	2.600	
Potencia media	kW	2	
Autonomía tanque lleno (promedio)	hr	12	
Tensión	V	220	
Frecuencia	Hz	50	
Salida de cc		12 V – 8,3 A	
Capacidad de tanque combustible	l	15	
MOTOR			
Modelo		VX-200	
Arranque		manual	eléctrico
Cilindrada	cm ³	196	
Potencia nominal	HP	6,5	
Potencia media	HP	5,1	
Batería para arranque eléctrico	12 V / 7,5 A	NO	SI
Tipo	naftero, válvulas a la cabeza (OHV, 4 tiempos)		
Combustible	nafta común		
Modo de encendido	eléctrico		
DIMENSIONES Y PESO			
Largo	mm	590	
Ancho	mm	475	
Alto	mm	460	
Ruido	(dB a 7 mts)	75	
Peso neto	kg	45	

ACCESORIOS INCLUIDOS		
Ficha de conexión	SI	
Sacabujías	SI	
Tanque de combustible grande	SI	
Protector térmico de sobrecarga	SI	
Regulador automático de voltaje	SI	
Fusible	SI	
Voltímetro y térmico de cc	SI	
Kit de ruedas	SI	
Soporte de batería	NO	SI
Batería	NO	SI

La batería se ofrece como opcional de cortesía, y no está cubierta por la garantía.

- Motor de 196cc (6,5 HP) que asegura plena potencia sin forzar el motor, para una mayor vida útil.
- Garantía 1 año.
- Interruptor térmico y sensor de falta de aceite.
- Cada equipo es probado en nuestra fábrica antes de entrega.
- Repuestos y service en todo el país.
- Arranque retráctil (Opcional: arranque eléctrico y retráctil).

